



Invertteri 24 V / 150 W, Intelligent

Koodi: 1702-150W-24 - EAN: 6438255001512

37,90 €

30,20 € (ALV 0%)

Tulostettu: 13.11.2024

Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Invertteri / jännitteenmuunnin

Invertterin avulla voidaan muuntaa 24 V tasavirtajännite 230 V vaihtovirtajännitteeksi. Jännitemuunnin mahdollistaa tavallisten verkovirralla toimivien laitteiden, kuten esimerkiksi kahvinkeitin, jääkaapin tai vaikkapa tietokoneen käytön autossa, veneessä sekä esimerkiksi mökin aurinkosähköjärjestelmässä missä on 24 V tupakansytytinpiste.

Tämä invertteri tuottavaa modifioitua siniaaltoa, joka soveltuu useimmille sähkölaitteille. Varmista aina laitteen käyttöohjeista tarvitseeko se sähkönsyötöksi puhdasta siniaaltoa (esimerkiksi loisteputkivalaisimet), vai voidaanko käyttää modifioitua siniaaltoa.

Huom: sähkölaitteet saattavat tarvita käynnistyessään huomattavasti nimellistehoaan enemmän virtaa. Invertteri kannattaa aina mitoittaa laitteen huipputehon mukaan!

Ominaisuudet:

- Tulojännite: 20-30 V DC
- Lähtöjännite: 220-240 V AC
- Virrankulutus: 10 A (täydellä teholla)
- Virrankulutus: < 0,2 A (valmiustilassa)
- Lähtöteho (jatkuva): 150 W
- Lähtöteho (käynnistyessä): 450 W
- Taajuus: 50 Hz
- Lähtöjännitteen tyyppi: modifioitu siniaalto
- Ylikuumenemissuoja: 60 ± 5 °C
- Hyötysuhde: 85-90 %
- Hälytys vähäisestä akun varaustasosta: 21.5 V ($\pm 0,5$ V)
- Akkukatkaus vähäisestä akun varaustasosta: 20.0V ($\pm 0,5$ V)
- Sulake: 1 x 10 A

- Ylikuormitussuoja
- Suojaus väärinkytkenälle (DC)
- Ylijännitesuoja
- Oikosulkusuojaus (AC)
- Mitat (P x L x K): 120 x 73 x 73mm
- Paino: 560 g

Sisältö:

- DC / AC invertteri
- Virtajohto 24 V tupakansytyttimen pistokkeeseen
- Käyttöohje